

Персональный трекер **ARNAVI L3**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компактный персональный трекер (82x68x23мм S2) для контроля персонала, грузов, детей и пожилых родителей.

Уникальные особенности:

1. Удобный и наглядный индикатор заряда встроенного АКБ.
2. Интеллектуальная передача данных (без движения передает точки реже, во время движения - значительно чаще).
3. АКБ большой емкости (S2-6000 mAh, S3-9000 mAh, S4-12000 mAh) при определенных настройках позволит работать до двух лет на одном заряде.
4. Умные режимы энергосбережения.
5. Легкая удаленная (по воздуху) и локальная настройка.
6. Режимы работы: трекер, маяк

Примеры использования:

- *Курьерская доставка* – вы всегда будете видеть, где находится курьер и в каком статусе сейчас заказ.
- *Персонал* – вы сможете контролировать сотрудников, чтобы точно понимать, где они находятся, а также вовремя предпринять какие-либо действия при получении сигнала с нажатой тревожной кнопки.
- *Контроль грузов* – позволяет отслеживать местонахождение грузов на каждом этапе транспортировки, что помогает избежать потерь и краж.
- *Контроль детей* – позволяет родителям быть уверенными в том, что их дети находятся в безопасности и могут быть быстро найдены в случае необходимости, а также вовремя предпринять какие-либо действия при получении сигнала с нажатой тревожной кнопки.
- *Контроль пожилых родителей* – позволяет детям или опекунам быть уверенными в том, что их близкие находятся в безопасности и могут быть быстро найдены в случае необходимости, а также вовремя предпринять какие-либо действия при получении сигнала с нажатой тревожной кнопки.

1.1. Технические характеристики

Параметр	Значение	Примечание
Габариты устройства, мм	82x68x23 (S2) 102x70x23 (S3) 123x70x23 (S4)	Различные модификации S2, S3, S4
Масса, грамм	175 (S2) 225 (S3) 285 (S4)	Учитывая АКБ и все комплектующие
Напряжение питания, В	3.5 - 4.2	Питание от АКБ
Диапазон рабочих температур, °C	-20 до +60	
USB Type-C	есть	Зарядка АКБ
BlueTooth 4.0	есть	Возможность работы с беспроводными BLE датчиками (Датчик угла, температуры и тд.)
Количество слотов SIM	1	
АКБ, mAh	S2 – 6 000 S3 – 9 000 S4 – 12 000	Время работы на полном заряде до 2 лет (при определенных настройках)
Энергонезависимая память	65 000 сообщений	Черный ящик
Индикатор заряда	есть	Отображение в форме % (0 25 75 100)
Тревожная кнопка SOS	есть	Сигнал транслируется в систему мониторинга
Степень защиты	IP54	
Кнопка включения	есть	Перезагрузка, отключение питания
Модуль GSM		
Тип сети	2G	
Диапазоны частот	GSM/GPRS/EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц	
Модуль навигации		
Позиционирование	GPS ГЛОНАСС BeiDou Galileo QZSS	
Холодный старт, сек	28	
Горячий старт, сек	1	
Чувствительность, dBm	-167	
Виды позиционирования		
Спутниковое	По сигналам GPS ГЛОНАСС BeiDou Galileo QZSS	
LBS	По базовым станциям GSM	

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для обеспечения заданных характеристик трекера, рекомендуется производить замену АКБ с периодичностью раз в 2 года.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ / ЗАМЕНЕ В СЛУЧАЯХ:

- нарушений правил эксплуатации изделия;
- наличия механических повреждений (внешних либо внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
- наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;
- если ремонтные или профилактические работы в течение гарантийного срока проводились лицом (-ами), не уполномоченными на это производителем;
- в случаях возникновения недостатков в работе оборудования вследствие внешних воздействий на оборудование и электрическую цепь, к которой подключено оборудование;
- при нарушениях, вызванных действиями третьих лиц или иными непредвиденными обстоятельствами, не связанными с обязательствами производителя оборудования.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество	Примечание
Персональный трекер/маяк Arnavi L3	1	
Паспорт изделия	*	По требованию

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства без ухудшения потребительских характеристик.

